



# HP LaserJet Enterprise MFP M528-serien

## Omdefinier langsigtede forventninger

Vælg en HP LaserJet Enterprise MFP, som er designet til at håndtere virksomhedsløsninger sikkert og effektivt, og som sparer på energien med sort HP EcoSmart-toner. Vær på forkant med kravene i en voksende virksomhed med en printer, du kan stole på.<sup>1</sup>



Dynamisk printer med aktive sikkerhedsfunktioner. Kun beregnet til brug med patroner, der er udstyret med en original HP-chip. Patroner med andre chips end HP's kan ikke bruges, og selvom de virker i dag, er det ikke sikkert, at de virker i fremtiden. Få mere at vide på:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Særlige karakteristika

- Lavt energiforbrug
- Verdens sikreste udskrivning<sup>2</sup>
- Robust mobilitet
- Forbedret brugergrænseflade
- Administration af virksomheden
- Forbedrede arbejdsgange
- Kompakt – lille miljøpåvirkning
- Mere konkurrencedygtige patronprodukter
- Konkurrencedygtige hardwarespecifikationer



Color touchscreen



Low energy

### Verdens sikreste udskrivning<sup>2</sup>

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres.
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

### Lave omkostninger, lavt energiforbrug

- Undgå frustrerende genudskrivninger, forspildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-tonerpatroner.
- Brug mindre tid på at udskifte toner og mere på forretningen. Vælg valgfrie tonerpatroner med høj kapacitet.<sup>3</sup>
- Forbedrede energibesparelser – op til 29% mere end tidligere produkter<sup>1</sup>, plus spar med automatisk slukning/tænding.<sup>4</sup>
- Denne MFP optager kun lidt plads og øger ydeevnen på enhver arbejdsplads.

### En hel flåde under din kontrol

- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet<sup>5</sup> – og forøge driftseffektiviteten.
- Få indsigt i udskrivningsomkostninger, funktioner og anvendelse for at blive mere effektiv med denne cloudbaserede printer.
- Du kan nemt opsætte sikkerhedskonfigurationer og automatisk bekræfte indstillingerne for hver HP-printer i din flåde.<sup>6</sup>
- Send udskrivningsjobs på farten, og aktivér dem sikkert på en HP Roam-aktiveret kontorprinter.<sup>7</sup>

### Giv arbejdsgrupperne den hastighed, de har brug for

- Du kan hjælpe arbejdsgrupper til nemt at få alle sider, og der registreres potentielle fejl eller manglende sider – hver gang.
- Indtast data hurtigere og mere præcist ved hjælp af tastaturet, der kan trækkes ud.
- Hjælper med at sikre, at alle scannede dokumenter vender den rigtige vej, er beskåret rigtigt og er gråtoneoptimerede.
- Læg op til 100 ark i den automatiske dokumentføder, og scan hurtigt – uden overvågning.<sup>8</sup>

## Produktpræsentation

### HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z vist

1. Automatisk dokumentføder til 100 ark med enkelt gennemløb, tosidet scanning og HP EveryPage
2. 2. generations hardwareintegrationslomme
3. Lettilgængelig USB-port
4. 250-arks udbakke
5. Topdæksel (adgang til originale HP JetIntelligence-tonerpatroner)
6. 100-arks universalbakke 1 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm
7. 550-arks papirbakke 2 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm
8. Drejbar farvetouchskærm på 20,3 cm
9. Tastatur, der kan trækkes ud
10. Praktisk hæftemaskine
11. Automatisk dobbeltsidet print
12. Dual-band Wi-Fi® med BLE (Bluetooth® Low Energy)
13. Plads til kablesikkerhedslås
14. Gigabit Ethernet
15. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
16. USB-port til tilslutning af eksterne USB-enheder



## Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	HP LaserJet Enterprise MFP M528f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z
Produktnummer	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Funktioner	Udskriv, scan, kopier (fax, ekstraudstyr)	Print, kopiering, scanning, fax	
Udskrivningshastighed (sort)	Up to 43 ppm (default) ; Up to 50 ppm (HP High Speed)		
Praktisk hæftemaskine	Fås ikke	Ja	
Avancerede funktioner til arbejdsgange	Fås ikke		Ja
Automatisk dobbeltsidet print	Ja		
100-arks universalbakke 1; 550-arks papirbakke 2	Ja		
550-arks papirbakke, ekstraudstyr	Tilføj op til 3		
Printerkabinet, ekstraudstyr	Tilføj op til 1		
Papirkapacitet (standard/maks.)	Op til 650/2.300 ark		
Anbefalet antal sider pr. måned	2.000 til 7.500 sider		
Patronkapacitet	Sort: 5.000 ark (standard)/10.000 ark (høj kapacitet)/20.000 ark (ekstrahøj kapacitet)		
HP High-Performance Secure-harddisk	Fås ikke	Ja	
Udskrivning via Direkte trådløs/Touch-to-print (tryk for at udskrive) via NFC	Tilbehør		Indbygget direkte trådløs udskrivning; Valgfri kontaktløs udskrivning (NFC)
Dual-band Wi-Fi® med BLE (Bluetooth® Low Energy)	Tilbehør		Indbygget

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF289A Original HP 89A LaserJet-tonerpatron, sort (5.000 sider)
	CF289X Original HP 89X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (10.000 sider)
Tilbehør	E5K48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben
	F2A72A HP LaserJet-papirbakke med plads til 550 ark
	F2A73A HP LaserJet-printerskab
Service og support	<b>UB7B2E</b> HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M528 <b>UB7B3E</b> HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M528 <b>UB7B4E</b> HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M528 <b>UB7C4PE</b> HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M528 <b>UB7C5PE</b> HP 2 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M528

## Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	HP LaserJet Enterprise MFP M528f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z
Produktnummer	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Funktioner	Udskrivning, kopiering, scanning og faxfunktion (ekstraustyr)	Print, kopiering, scanning, fax	
Kontrolpanel	8,0" LCD-farvetouchskærm; Drejbar skærm (justerbar vinkel); Oplyst startknap (gør det nemmere at vende tilbage til startmenuen)		8,0" LCD-farvetouchskærm; Drejbar skærm (justerbar vinkel); Oplyst (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); Integreret tastatur
Udskriv	Laser		
Udskrivningsteknologi	Laser		
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, almindelig): Op til 43 sider/min. (standard); Op til 50 sider/min. (HP høj hastighed); Sort (A4, dupleks): Op til 34 billeder/min.;		
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): Kun 6 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 13 sek.;		
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: 300 dpi, 600 dpi, HP Fastres 1200, HP Prores 1200;		
Normeret forbrug pr. måned	Op til 150.000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned</b> <sup>3</sup> : 2.000 til 7.500		
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB		
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP Postscript niveau 3- emulering, udskrivning af ægte PDF-filer (v 1.7), Apple AirPrint™		
Skrifttyper og skriftsnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der kan skaleres i HP PCL; 92 indbyggede, skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3- emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8- skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper/løsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS- emulering findes på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfont">http://www.hp.com/go/laserjetfont</a>		
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmarginer</b> Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde: 212 x 352 mm		
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)		
Kopier			
Kopieringshastighed <sup>4</sup>	Sort (A4): Op til 43 kopier/min. (standard); Op til 50 kopier/min. (HP høj hastighed)		
Specifikationer for kopimaskine	Dobbelt-sidede kopiering; Skalerbarhed; Billedjusteringer (mærke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); X pr. side; N- eller Z-rækkefølge; Indholdsretning; Sortering; Brochure; Opgaveopbygning; Kant til kant-opgavelagring; Id-kopi; Bogkopiering; A til B-kopiering (forskellige mediestørrelser); <b>Maksimalt antal kopier</b> : Op til 9999 kopier; <b>Formindsksforstør</b> : 25 til 400%;		
Scan			
Scanningshastighed <sup>5</sup>	Almindelig (A4): Op til 43 sider/min. og 43 billeder/min. (sort/hvid), op til 38 sider/min. og 38 billeder/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 43 billeder pr. minut. (sort-hvid), op til 38 billeder/min. (farve)	Almindelig (A4): Op til 45 sider/min. og 64 billeder/min. (sort/hvid), op til 45 sider/min. og 58 billeder/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 64 billeder pr. minut. (sort-hvid), op til 58 billeder/min. (farve)	
Scanningsfilformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), Unicode-tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), RTF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF/A (optisk tegngenkendelse (OCR)), HTML (optisk tegngenkendelse (OCR)), CSV (optisk tegngenkendelse (OCR)); Scan til USB med nem adgang; PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), Unicode-tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), RTF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF/A (optisk tegngenkendelse (OCR)), HTML (optisk tegngenkendelse (OCR)), CSV (optisk tegngenkendelse (OCR)); Udskriv fra USB med nem adgang; PDF, PS, printfiler (.prn, .pcl, .cht)	
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype</b> : Flatbed, automatisk dokumentfæder; <b>Scanningsteknologi</b> : CIS (Contact Image Sensor); <b>Start af scanning</b> : Frontpanelapplikationer: Kopiér, e-mail, gem i netværksmappe, gem på USB, gem i enhedshukommelsen, åbn udvidelsesplatformsapplikationer (OXP); <b>Dupleks ADF-scanning</b> : Ja, dupleksscanning med enkelt gennemløb; <b>Største scanningsformat (flatbed)</b> : 216 x 356 mm; <b>Optisk scanningsopløsning</b> : Op til 600 dpi		
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billede; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Der kan vælges scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets	Optimering af tekst/billede; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Opgavemeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets (lynindstillinger); HP EveryPage; Automatisk retning; Integreret optisk tegngenkendelse (OCR); Automatisk beskæring til side; Automatisk farveindstilling	
Anbefalet antal scanninger pr. måned	4000 til 7000	8000 til 14.000	
Område, der kan scannes	<b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed)</b> : 216 x 356 mm; <b>Minimumstørrelse på medie (ADF)</b> : 101,6 x 148 mm <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF)</b> : 216 x 864 mm		
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256		
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Ekstraustyr: Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); HP Digital Sending Software; Lokal adressebog; OCR; Send til mappe; Send til printer; Send til arbejdsproces	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Ekstraustyr: Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); HP Digital Sending Software; Lokal adressebog; OCR; Send til mappe; Send til printer; Send til arbejdsproces	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; OCR; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Automatisk farveskala; Automatisk retning; Registrering af flere ark; Automatisk udretning; Automatisk beskæring til side; OCR; Ekstraustyr: Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); HP Digital Sending Software; Lokal adressebog; OCR; Send til mappe; Send til printer; Send til arbejdsproces

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	HP LaserJet Enterprise MFP M528f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z
Produktnummer	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Fax			
Faxspecifikationer	Tilbehør,	Ja, 33,6 kbps	<b>Fax-hukommelse:</b> Op til 500 sider; <b>Fax-opløsning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfin: Op til 203 x 392 dpi, 300 x 300 dpi; <b>Hurtigopkald:</b> Op til 1000 numre (hver med 210 destinationer); <b>Telegodkendelser:</b> Telecom Wireless: RSS 247 udgave 2, 2017 og RSS 102 udgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande. <b>Telefontilslutning:</b> ES 203 021-1 v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2; Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande.
Avancerede faxegenskaber		Gemte faxer; Faxarkivering; Størelsestilpasning; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan til feriedage	
Processorhastighed	1,2 GHz		
Tilslutning			
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed-USB 2.0-værter; 1 Gigabit Ethernet; 1 hardwareintegrationslomme	2 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit Ethernet; 1 hardwareintegrationslomme; 1 fax	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit Ethernet; 1 hardwareintegrationslomme; 1 fax; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A; HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/trådløs funktion J8030A; HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikations/trådløst tilbehør 3JN69A		
Trådløs forbindelse	Tilbehør aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med ét bånd og Wi-Fi Direct-funktion fås med HP Jetdirect 3000w nærfeltskommunikations/trådløst tilbehør J8030A, Trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct-funktion fås med HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikations/trådløst tilbehør 3JN69A, Trådløs station med to bånd fås med HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A		Ja, indbygget integreret wi-fi med trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct-funktion og BLE.
Funktion til mobiludskrivning <sup>6</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-certificeret; Roam-funktion til nem udskrivning		
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP; IPv4; IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 direkte tilstand; LPD (kun understøttelse af raw-kø); Udskrivning via Web Services; IPP 2.0; Apple AirPrint™; HP ePrint; FTP Print; Google Cloud Print; Discovery: SLP; Bonjour; Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP; DHCP; AutoIP; Manuel; TFTP-konfiguration; ARP-Ping); IPv6 (Stateless Link-Local og via Router; Stateful via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3; HTTP/HTTPS; Telnet; TFTP-konfiguration; Syslog; Sikkerhed: SNMPv3; SSL Cert Management; IPsec/Firewall; ACL; 802.1x		
Netværksegenskaber	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør); Ekstra Ethernet-port (tilbehør).	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Valgfri 802.11a/b/g/n trådløs netværksfunktion og ekstra Ethernet-port.	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Integreret 802.11a/b/g/n trådløs netværksfunktion og ekstra Ethernet-port
Harddisk		Almindelig HP High-Performance Secure-harddisk med 320 GB minimalt (AES 256 hardwarekryptering eller større)	
Hukommelse	<b>Standard:</b> 1,25 GB (printer); 512 MB (scanner); <b>Maksimum:</b> 3,75 GB hukommelse (maks.), når DIMM-modul er installeret (tilbehør)		
Mediehåndtering	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> 5		
Antal papirbakker	Papir (kontraktpapir, farve, almindeligt, fortrykt, hullet, genbrugspapir, groft); Konvolutter; Etiketter; Karton; Transparenter; Brugerdefineret		
Medietyper	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Bakke 2: 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm; 550-arks papirbakke (ekstraudstyr): 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, postkort (enkelt eller dobbelt JIS), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postkort (dobbelt JIS); 550-arks papirbakke (ekstraudstyr): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postkort (dobbelt JIS); Automatisk dupleksenhed (ekstraudstyr): A4, RA4, Oficio (216 x 340) ; <b>ADF:</b> Oficio; Executive; Statement; 16.000; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); DPostcard (JIS)		
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 100 arks universalbakke 1, 550 arks papirbakke 2, automatisk dupleksudskrivning <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Yderligere 550-arks bakke (tilføj op til 3 bakker) <b>ADF:</b> Standard, 100 ark	<b>Standardinput:</b> 100 arks universalbakke 1, 550 arks papirbakke 2, automatisk dupleksudskrivning <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke med praktisk hæftemaskine <b>Valgfrit input:</b> Yderligere 550-arks bakke (tilføj op til 3 bakker) <b>ADF:</b> Standard, 100 ark	
Gramvægt	Papirbakke 1: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 2, 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 45 til 200 g/m <sup>2</sup>		
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark: 100; transparenter: 50; konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Ark: 550 <b>Bakke 3:</b> Ark: 550 <b>Maksimum:</b> Op til 2300 ark <b>ADF:</b> Standard, 100 ark		
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 kuverter Transparenter: Op til 75 ark <b>Maksimum:</b> Op til 250 ark		
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Windows 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, særskilt PCL6-printerdriver, læs mere om understøttede operativsystemer på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , indtast dit produktnavn, og søg, klik på brugervejledninger, og indtast dit produktnavn, og søg efter brugervejledning, søg efter din (produkt) brugervejledning, søg i afsnittet om understøttede operativsystemer, UPD PCL6/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer, få flere oplysninger om understøttede operativsystemer i <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	HP LaserJet Enterprise MFP M528f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z
Produktnummer	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop-server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification op til Citrix Server 7.18 få flere oplysninger på <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux få flere oplysninger på <a href="http://www.developers.hp.com/hplinuximagingandprinting">http://www.developers.hp.com/hplinuximagingandprinting</a> , Unix få flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , UPD PCL6/PS-printerdrivere, Understøttet til kompatible netværksoperativsystemer se <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, internet-browser. Læs mere om hardwarekravene til operativsystemet på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, hardwarekrav til operativsystemet findes på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
Medfølgende software	Der medfølger ingen softwareløsninger. Kun på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>		
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpunkter; Valgfrie løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter som tilbehør (f.eks.: badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Pre-Shared Key og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationslomme til sikkerhedsopsætning; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi – konstant overvågning af enheden for angreb; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selvreparerende funktion; Godkendelseslister – indlæser kun kendt, god kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Connection Inspector – sørger for, at netværksforbindelser til enheden er sikre; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin til Microsoft SCCM; Device Security Syslog-meddelelser behandles og er tilgængelige i ArcSight, Splunk og McAfee(ESM) SLEM'er		
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)		
Mål og vægt	Printer mål (B x D x H) Minimum 482 x 496 x 497 mm; Maksimum: 507 x 631 x 497 mm;		
Pakkemål (B x D x H)	735 x 592 x 613 mm		
Printervægt <sup>7</sup>	21,41 kg	21,95 kg	22,13 kg
Pakkevægt	28,6 kg	29,2 kg	29,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C; Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed		
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C;		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,8 B(A); Lydtryk: 54 dB(A)		
Strømforsyning <sup>8</sup>	Krav: Indgangsspænding: 220 V til 240 V nominelt (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 4 A; Forbrug: 629 watt (udskrivning), 28,8 watt (klar), 5,3 watt (dvale), 0,74 watt (auto-tænd/sluk), LAN-forbindelse: 0,06 watt (auto-sluk), 0,06 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC) <sup>9</sup> : Blue Angel: 1,414 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,446 kWh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning på 115 V eller 220 V;		
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering		
Certificeringer <sup>10</sup>	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, 6. udgave klasse A, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande. ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205		CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, 6. udgave klasse A, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande. EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-certificeret; CECP; Blue Angel DE-UZ-205
Overholder Blue Angel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer		
Oprindelsesland	Fremstillet i Holland		
Kassens indhold <sup>11</sup>	HP LaserJet Enterprise M528dn MFP; Original HP LaserJet-tonerpatron, start (7.500 sider); Lovgivningsmæssig flyer (cd-udskiftning); Udpakningsflyer; Installationsvejledning; Strømledning; Garantikort; Supportflyere/telefonnummerliste	HP LaserJet Enterprise M528f MFP; Original HP LaserJet-tonerpatron, introduktion (7.500 sider); Lovgivningsmæssig flyer (cd-udskiftning); Udpakningsflyer; Installationsvejledning; Strømledning; Garantikort; Supportflyere/telefonnummerliste; Faxe-kabel	HP LaserJet Enterprise Flow M528z MFP; Original HP LaserJet-tonerpatron, start (7.500 sider); Lovgivningsmæssig flyer (cd-udskiftning); Udpakningsflyer; Installationsvejledning; Strømledning; Garantikort; Supportflyere/telefonnummerliste; Labelsæt til kontrolpanel (flow); Faxe-kabel
Garanti	1 års garanti med service næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkra. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

## Fodnoter

- <sup>1</sup> HP's udregninger er baseret på Energy Stars normaliserede TEC-data, der sammenligner monokrome printere i HP LaserJet 500-serien, der blev introduceret i foråret 2019. HP 89A/X/Y sammenlignet med HP 87A/X.
- <sup>2</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>3</sup> Originale LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet medfølger ikke (skal købes separat).
- <sup>4</sup> Funktionaliteten i HP's teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printeren og indstillingerne.
- <sup>5</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>6</sup> HP JetAdvantage Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>7</sup> Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) til at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>8</sup> Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentfæder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og programmet.

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> HP anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer samt enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.
- <sup>4</sup> Første udskrevne kopi og kopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183 og ISO/IEC 24735; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>5</sup> Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og programmet.
- <sup>6</sup> Hvis du vil aktivere HP Roam, kan visse enheder kræve, at firmwaren opgraderes og tilbehør (ekstraudstyr) for at få BLE-signalfunktioner (Bluetooth® Low Energy). Abonnement kræves muligvis. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>7</sup> Med printerpatroner.
- <sup>8</sup> Krav til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren og gøre garantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- <sup>9</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- <sup>10</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- <sup>11</sup> De medfølgende patroner har en kapacitet på 7.500 sider i sort baseret på ISO/IWC 19752 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupsplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA7-4852, Juni 2020

--

