

HP LaserJet Pro 4002dne/dwe HP+- printerserien



Få et lynhurtig hastighed og et intelligent printsystem med alle funktioner, som giver dig nem, sikker og bæredygtig printning.

Denne moderne printer er udviklet til maksimal produktivitet med hurtig hastighed og driftssikker hardware, som giver nem hverdagsbrug, uanset hvor der arbejdes, så du kan fokusere på din virksomhed. Og med HP+-printere har det aldrig været nemmere at administrere og bruge dem alle steder fra.



HP LaserJet Pro 4002dne Printer



HP LaserJet Pro 4002dwe Printer

Dette er en HP+ Printer. Det kræver en HP-konto, forbindelse til internettet og eksklusiv brug af original HP-tonerpatroner i hele printerens levetid. Se mere på: <http://www.hp.com/plus-faq>

Højdepunkter

- HP+-aktiveret. Fås også til erhvervskunder
- Fås med Instant Ink til laser
- HP Smart-app og Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro Security
- Automatisk tosidet udskrivning som standard
- Udskrivningshastighed (40 sider/min. A4)
- Høj månedlig driftscyklus (80.000 sider)



Team management



Laser comparable speed



ROAM



Dashboard



Copy and scan into one



Environmental progress

Maksimal produktivitet.

- Understøt dit dynamiske arbejdsteam med denne højeffektive printer, der er ideel til op til 10 brugere.
- Gør dit workflow lynhurtigt, så du kan løfte opgaven i krævende miljøer.
- Få produktivitet lige ved hånden. Print og spar tid med Genveje fra HP Smart.¹
- Undgå ventetid ved printjob. Printereren kræver ingen opvarmningstid og er altid klar.

Nem administration.

- Guidet cloud-baseret opsætning, så du nemt kan konfigurere nye printere og tilmelde brugere alle steder fra.²
- Smart Admin-dashboard overvåger brug og kontrollerer indstillinger på tværs af flere printere på mange forskellige lokationer.²
- Problemfri tilslutning gør det muligt for dig at printe alle steder fra, fra alle slags enheder og på alle netværk.^{1,3}
- Dedikeret teknisk support kan hjælpe dig, når du har brug for det. Det hele er omfattet af vore 2 års HP udvidet garanti.^{4,5}

HP Wolf Pro security er endnu bedre HP+.

- Få omgående printersikkerhed. Forhåndsconfigurerede indstillinger betyder, at printereren er klar, når du er.
- Opsæt sikkerheden for dine printere direkte fra dashboardet. Smart Admin gør IT-konfiguration og overvågning nemt.²
- Automatiseret overvågning døgnet rundt sikrer, at dine printere og oplysninger altid er sikre.
- Tilføj et ekstra lag sikkerhed. PIN/pull-indstilling godkender først dine printjobs, når du er til stede.

Nem styring af forbrugsvare med Instant Ink.

- Tilmeld dig Instant Ink for at opnå besparelser på original HP-toner. Få toner, levering og genbrug.^{6,7,8}
- Slut med at løbe tør for toner med Instant Ink til laser.⁹
- Med Instant Ink får du automatisk leveret toner til alle medarbejdere eller kontorer på én samlet faktura.⁷
- Med Instant Ink kan du vælge det rigtige abonnement til hver enkelt printer. Du kan til enhver tid opsigte eller ændre dit abonnement.¹⁰

Produktpræsentation

HP LaserJet Pro 4002dne-printer vist

1. Printhastigheder på op til 40 sider/min. (A4), 350-arks standardpapirkapacitet
2. Forhåndsconfigurerede sikkerhedsindstillinger
3. Hi-speed USB-porte, indbygget Gigabit Ethernet
4. Designet til arbejdsgrupper på op til 10 brugere
5. HP Smart-app til produktivitet lige ved hånden



Oversigt



Model	HP LaserJet Pro 4002dne-printer	HP LaserJet Pro 4002dwe-printer
Produktnummer	ZZ605E	ZZ606E
Funktioner	Print	
Udskrivningshastighed	Sort (A4, normal): Op til 40 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 34 billeder pr. min.	
Tilslutninger	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3az(EEE)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 værts-USB bagest; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3az(EEE) 802.11b/g/n/2.4/5 GHz Wi-Fi-radio + Bluetooth
Anbefalet antal sider pr. måned	750 til 4.000	

Konfigurerbare dele, tilbehør, levering og support

Forbrugsvarer	W1490A HP 149A Original LaserJet-tonerpatron, sort (Den gennemsnitlige kapacitet for patroner er på 2900 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
	W1490X HP 149X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Den gennemsnitlige kapacitet for patroner er på 9.500 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks indføringsbakke
Service og support	U42H0E - HP 3 års service næste hverdag til LaserJet Pro 400xe U42H8PE - HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag på stedet til LaserJet Pro 400xe

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro 4002dne-printer	HP LaserJet Pro 4002dwe-printer
Produktnummer	2Z605E	2Z606E
Funktioner	Print	
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ⁷	Sort (A4, normal) Op til 40 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 34 billeder/min.	
Udskrivning af første side ⁹	Sort (A4, klar): På kun 6,3 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 8,8 sekunder	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Fine streger (1200 x 1200 dpi) ; Teknologi: HP FastRes1200, HP ProRes1200, eco-tilstand	
Normeret forbrug pr. måned	Op til 80000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 750 til 4.000	
Printerens avancerede softwarefunktioner ³	Auto-dupleks- og brochureprint, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, Joblager med print via pinkode, N-up print, sortering, vandmærker, installerer kun printerdriver, eco-tilstand for tonerbesparelse, accepterer forskellige papirformater og typer	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, PWG-raster	
Skrifttyper og skrifttypesnit	84 skalerbare TrueType-fonte	
Udskriftsområde	Udskriftsmargener: Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde: 207,4 x 347,1 mm	
Processorhastighed	1200 MHz	
Tilslutning		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3az(EEE)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 værts-USB bagest; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3az(EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio + Bluetooth
Mulighed for mobiludskrivning	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-print; ROAM Queue Printing (tilkøb); HP ROAM For Business
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun understøttelse af raw queue), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link – lokalt og via router, Statefull via DHCPv6), SSL-sikkerhed og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, download af FTP FW	
Harddisk	Ingen	
Hukommelse	Standard: 256 MB; Maksimum: 256 MB	
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 3	
Medietyper	Papir (almindeligt, EcoFFICIENT, let, kraftigt, kontraktpapir, farvet, letterhead, fortrykt, udstanset, genbrugspapir, groft); konvolutter; etiketter	
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, ekstrabakke 3: 104,9 x 148,5 til 215,9 x 355,6 mm	
Mediehåndtering	Standardinput: Universalkbakke 1 med plads til 100 ark, papirbakke 2 med plads til 250 ark Standard udgang: 150-arks udbakke Valgfrit input: Valgfri tredje papirbakke til 550 ark	
Medievægt	Bakke 1: 60-200 g/m ² ; Bakke 2, ekstrabakke 3 med plads til 550 ark: 60-120 g/m ² ;	
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark: 250 Bakke 3: Ark: 550 Maksimum: Op til 900 ark	
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Maksimum: Op til 150 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server; Citrix; UNIX; Novell	
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB available hard disk space; Internet connection or Internet browser. For additional OS hardware requirements see microsoft.com; Mac: 2 GB available hard drive space; Internet connection or Internet browser. For additional OS hardware requirements see apple.com	
Medfølgende software	Der følger ingen softwareløsninger med i kassen – fås kun på http://www.hp.com og http://123.hp.com	
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent (en del af HP WebJetAdmin); HP WS-proxyagent (en del af HP WebJetAdmin); Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)	
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	Minimum 381 x 357 x 216 mm; Maksimum: 381 x 634 x 241 mm	
Printervægt	8,22 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C; Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed	
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C	
Lydforhold	Lydintensitet: 6,6 B(A); Lydtryk: 54 dB(A)	
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; Forbrug: 495 W (aktiv print), 5,5 W (klar til print), 0,5 W (dvale), 0,5 W (automatisk sluk/tænd via LAN, aktiveret ved levering), 0,05 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,05 W (slukket manuelt) ; Typisk elforbrug (TEC) ² : 0,36 kWt/uge (Blue Angel); 0,36 kWt/uge (Energy Star 3,0) ; Strømforsyningstype: Intern (Indbygget) strømforsyning	
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off Technology; Sort EcoSmart-toner; Instant-on-teknologi; Strømbesparende	
Certificeringer ¹	Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 32:2015 Klasse B/EN 55032:2015 Klasse B; CISPR 35:2016/EN 55035:2017 Klasse B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 klasse B; ICES-003, Udgave 7 Klasse B Telegodkendelser: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Forest First-produkt med HP+; Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Kompatibel med hjælpemidler til handicappede; Indeholder genanvendt genbrugsplast	
Blue Angel-kompatible ⁵	Nej, se dokumentet ECI (Ecolabel Comparison Information)	
Fremstillet i	Fremstillet i Filippinerne	
Pakkens indhold ²	2Z605E HP LaserJet Pro 4002dne-printer; Forhåndsinstalleret original HP LaserJet-tonerpatron, sort; Startvejledning; Supportpjecer; Garantivejledning; Lovgivningspjecer; Strømledning	2Z606E HP LaserJet Pro 4002dwe-printer; Forhåndsinstalleret original HP LaserJet-tonerpatron, sort; Startvejledning; Supportpjecer; Garantivejledning; Lovgivningspjecer; Strømledning
Garanti	2 års garanti med reparation på værksted/depot. Garanti- og supportmulighederne afhænger af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt din kontraktuelle leverandør, eller gå til hp.com/support for at få mere at vide om HP's prisvindende service- og supportmuligheder i dit område.	

Fodnoter

- ¹ Smart-app (Smart Pro): Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet.
- ² Nem opsætning og administration – Kræver brug af Smart Admin-dashbord til printeropsætning og tilmelding af brugere.
- ³ Tilsluttet og klar – HP+-printere er klar, når du er, med forbedret tilslutning, som benytter Smart Driver og Print/Scan Doctor-teknologi.
- ⁴ Dedikeret support – tal med en HP+ supportmedarbejder mandag til fredag 8.00-22.00 EST lørdag og søndag 9.00-20.00. Undtagen helligdage.
- ⁵ Udvidet garanti: 2 års HP-garanti i alt. Se dokumentationen i printerkassen for at få flere oplysninger om HP-garanti.
- ⁶ Spar op til 50 % på toner (sort-hvid) – baseret på månedsabonnementspris på Instant Ink sort-hvid med 1.500 sider uden køb af yderligere sider sammenlignet med pris pr. printede ISO/IEC 24711-sider for klassens mest almindelige sort-hvid A4-printere med tonerpatron til en pris på <494 EUR og MFP'er med tonerpatron til en pris på <672 EUR ved brug af integrerede patroner med standardkapacitet (toner og tromle i én patron). Gennemsnitlig pris pr. side pr. land anvendt til at fastslå påstande om procentvise besparelser i forhold til pris pr. side for Instant Ink. Salgspriser er ikke taget i betragtning i denne undersøgelse. Printere, som kun benytter XL-patroner, er ekskluderet på grund af hardware, som ikke er standard, samt forbrugsvaremodel. Undersøgelse fra september 2021 foretaget af Keypoint Intelligence på bestilling af HP baseret på offentligt tilgængelige oplysninger pr. 18. august 2021. Printere er udvalgt ud fra deres markedsandele som oplyst i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2021Q2. Få flere oplysninger på: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
- ⁷ Automatisk levering og samlet faktura – Printere kræver internetforbindelse i forbindelse med programdeltagelse. Internetadgang sælges separat.
- ⁸ Genbrug – Programmet findes ikke i alle lande. Returnering og genbrug af originale HP-patroner er på nuværende tidspunkt muligt i mere end 60 lande, territorier og områder i Asien, Afrika, Europa samt Nord- og Sydamerika via HP Plant Partners-programmet. Få flere oplysninger på hp.com/recycle.
- ⁹ Slut med at løbe tør – Baseret på abonnementsbrug, internetforbindelse til kvalificeret HP-printer, gyldig betalingsmetode, e-mailadresse og leveringstjeneste i dit geografiske område.
- ¹⁰ Opsigelse eller ændring – Du kan til enhver tid ændre eller opsig dit abonnement. Hvis du vælger at opsig Instant Ink, kan du gå tilbage til at bruge originale standard- eller XL-blækpatroner fra HP. Opgradering af abonnement sker med øjeblikkelig virkning, og eventuelle gebyrer opkræves med tilbagevirkende kraft eller i næste faktureringsperiode, afhængigt af brugerens valg. Nedgradering eller opsigelse af abonnement træder i kraft efter den sidste dag i den aktuelle faktureringsperiode. Få flere oplysninger på hpinstantink.com/terms.

Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

- ¹ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- ² Få flere oplysninger om kapaciteten på den patron, som fulgte med printeren, på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivne værdier i henhold til ISO/IEC 19752 ved uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.
- ³ Ved brug af joblagringsfunktionen kræves der køb af separat USB-flashdrev på mindst 16 GB.
- ⁴ Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh).
- ⁵ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdi typisk baseret på mål for 115 V-enhed og 230 V for Blue Angel.
- ⁶ Den angivne kapacitet er baseret på ISO/IEC 19752 og uafbrudt print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁷ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁸ Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest – Det første sæt testdokumenter indgår ikke i resultaterne. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁹ Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

