



Radio m. Lader CXT® / LXT®

DMR301

12V max – 18V

Bluetooth og DAB+ arbejdsradio, med indbygget lader til 12V CXT® -18V LXT® batterier.

Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med indbygget lader. Radioen er ideel til det hårde miljø og er IP64 beskyttet. Mulighed for tilslutning af MP3/iPod/iPhone. Bluetooth-funktionen giver mulighed for tilslutning til din musikafspiller. DMR301 har 2 x USB og AUX tilslutninger, samt oplukker på bagsiden. Bruger Makita batterier fra 10,8V -18V eller net adapter.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CXT	✓
LXT	✓
Frekvens FM	87,5 - 108 MHz
Frekvensbånd DAB	174,928 - 239,200 MHz
Driftstid 18V / 2,0 Ah	8,2 h
Driftstid 18V / 4,0 Ah	16 h
Driftstid 18V / 5,0Ah	20,5 h
Driftstid 18V / 6,0 Ah	24,5 h
International beskyttelsesklasse	IP64
Vægt /målt	5,9 - 6,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	268 x 185 x 305 mm
Driftstid 18V / 3,0 Ah	11 h
Bluetooth	✓
Batteri	Li-ion
Højttaler lydeffekt 12Vmax	1,2 W (x2)
Højttaler lydeffekt 18V	3,5 W (x2)
Produktets nettovægt	5,9 kg

Brugerfordele

- AUX-indgang.
- USB-stik til opladning af telefonen.
- AC-adapter medfølger.
- Slut direkte til din musikafspiller med Bluetooth.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381899550

DB 2261505

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

TC00000142

TILSLUTNINGSKABEL A (DMR301)



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

TC00000142

TILSLUTNINGSKABEL A (DMR301)



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

